注記

※(Panasonic)ライトマネージャーLを使用する際は、信号種類スイッチを「市販調光器側」に合わせてください。
※パナソニックライトマネージャーLを使用する時は、パナソニック調光モジュール、弊社シグナルコンバータ(LC-SCJ)及び1chスレーバ(LC-1CH-DPJ)が必要になります。
※調光モジュール(インバータ100V用)一台あたりの負荷容量は1500W迄です。接続可能なLED用直流電源は10台迄となります。
※市販の調光器を使用する際は、LCFF-1CH-DPJを最大10台まで連結可能です。ただし、本機器１台でPWM信号の電流を最大10mA使用します。調光器のPWM信号出力に容量制限がありますので、それを超える連結はできません。
※LCFF-1CH-DPJの電源入力には＋－があります。故障の恐れがあるため絶対に逆接しないでください。
※市販PWM調光器の結線に極性はありません。
※調光操作と実際の調光が反転した場合は、信号反転スイッチを切り替えて下さい。
※詳しくは、各接続機器の取扱説明書をご確認ください。

Date 日付	2015/5/15	Scale 寸法	／
Draft 図面	A.Sasaki	Weight 重量	／
Check 検図	M.Aoki	Unit 単位	mm
Approve 承認	C.Ishibiki	Size 用紙	A3

Title 名称　(Panasonic)ライトマネージャーL×FF調光スレーバ アドバンテージ/ラックス配線系統図

Product No. 製品番号　LML-FF-AV_TLX

TOKI CORPORATION
Tel 03-5763-6121　Fax 03-5763-6130